

AUDIO-CHEM.RU

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ИИП TDA7294 НА IR2153

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ТИП	НОМИНАЛ	КОЛИЧЕСТВО	КОММЕНТАРИЙ
	Драйвер питания	IR2153	1	
VT1,VT2	MOSFET - транзистор	IRF740	2	
VDS2	Диодный мост	RS607	1	6А 1000В
VDR1	Варистор	MYG14-431	1	Можно не ставить
NTC	Термистор	5D-1	1	Или другой
R1	Резистор 2Вт	18кОм	1	
R2	Резистор 0,25Вт	10кОм	1	
R3,R4	Резистор 0,25Вт	33 Ом	2	
C1,C2	Электролит	220мкФ 220В	2	
C3	Конденсатор неполярный	1нФ	1	Керамика любое напряж.
C4	Конденсатор неполярный	0,1 мкФ	1	Керамика любое напряж.
C5	Электролит	220мкФ 16В	1	
C6	Конденсатор неполярный	0,33 мкФ	1	Керамика любое напряж.
C7	Конденсатор неполярный	1мкФ 400В	1	Пленка
C8-C9	Электролит	470 мкФ 50В	2	
C10-C11	Конденсатор неполярный	0,1 мкФ	2	Пленка
VD1	Диод	HER108	1	
VD2	Импульсный диод	FR107 FR157	1	Любой другой импульсный
VD3-VD6	Диод Шоттки	КД213А	4	